

HDMI 视频切换器 BSR-SW2108HL

产品类型

HDMI 视频切换器

产品型号

BSR-SW2108HL

产品概述

HDMI 视频切换器 BSR-SW2108HL，以下简称 SW2108HL。

SW2108HL是专门对安防系统中的多台 DVR\NVR\HDVR 等高清录像设备进行集中控制而设计的，它是通过一套鼠标、显示器控制 8 台 HDMI 接口的 DVR\NVR\HDVR 等高清录像设备，不需要安装软件，直接用按键切换如何一台 DVR\NVR\HDVR 并通过一个鼠标进行操作，极大地方便了用户对多台设备操作。

产品特性

- ◇ USB2.0 端口 KVM 切换器。
- ◇ 显示状态的 LED 指示灯。
- ◇ 支持 Microsoft 智能滑鼠罗技网络滑鼠等。
- ◇ 支持 DOS , Win3、X , Win98/98SE/2000/ME/2003/2008/XP/IOS , MAC , Win7 , WinNT , Netware , Unix , Linux。
- ◇ 支持热插拔不需要关掉 KVM 切换器和 NVR 就可以插上或者拔掉所连接的 NVR ,带宽 : 2.55G。
- ◇ 无需软件控制，可直接通过按键选择要操作的 NVR。
- ◇ 优良的画质，分辨率可以上到 1920x1440。

规格参数指标

参数/型号	BSR-SW2108HL
HDMI输入端口	8个 A型母座
USB 输入端口	8个 B口
HDMI输出端口	1个 A型母座
USB 输出端口	2个 A口
LED	17个
可控制NVR	8台
控制方式	面板按钮

参数/型号	BSR-SW2108HL
HDMI解析度	1080P或1920x1440
电源适配器	100-240VAC 0.3A Max/DC 9V 500mA
接 口	5路RS-485接口
按 键	常开触点型
摇 杆	3维摇杆，自动回零
输入电压	9-12VDC
额定功率	9W
温 度	-7°~ 49°C
湿 度	小于90% ，无凝结
尺 寸	338mm (长) × 63 mm (高) × 168 mm (深)
重 量	1.5kg

应用环境

专为用户量身定制的专业级产品，配合公司 DVR/HDVR/NVR 使用。

产品图片



产品尺寸图

